







## Zelf bellen:

- **Bij gebruik van de hoorn:**  
Neem de hoorn van het toestel en toets het nummer in of voer eerst het nummer in en neem daarna de hoorn van het toestel
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**  
Wanneer de hoorn nog op het toestel ligt selecteer de lijntoets of selecteer de softtoets 'Nieuw gesprek' en voer het telefoonnummer in
- **Bij gebruik van een headset:**  
Selecteer de  toets of  
Selecteer de lijntoets 'Nieuw gesprek'.  
Voer het gewenste telefoonnummer in.  
Tijdens het gesprek is het mogelijk om te schakelen naar de hoorn, de headset  of handsfree. 

## Een oproep beantwoorden:

- **Bij gebruik van de hoorn:**  
Pak de hoorn van het toestel
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**  
Selecteer de 'Speakertoets',  de knipperende 'Lijntoets' of 'Opnemen'
- **Bij gebruik van de headset:**  
Selecteer de 'Headsettoets' 

## Een oproep weigeren:

- Met de softtoets 'weigeren' laat u de beller weten dat u niet bereikbaar bent
- Oproepen kunnen ook worden genegeerd door de 'Do Not Disturb' toets  te selecteren wanneer het toestel over gaat
- De beller kan nu eventueel een bericht inspreken (indien voicemail is geïnstalleerd). Zie **Voicemail** hoe de berichten uitgelezen kunnen worden

## Een gesprek beëindigen:

- **Bij gebruik van de hoorn:**  
Plaats de hoorn terug op het toestel of selecteer 'Einde gesprek'
- **Bij gebruik van de handsfree functie:**  
Selecteer de 'Spekertoes' 
- **Bij gebruik van de headset:**  
Selecteer de 'Headset' toets  of 'Einde gesprek'

## De microfoon uitschakelen:


- Selecteer tijdens het gesprek de 'Mute toets' om de microfoon uit te schakelen
- Men hoort de gesprekspartner wel, maar deze hoort u niet

## Een gesprek in de wachtstand zetten:



- Selecteer tijdens het gesprek op de 'Hold' toets of de softtoets 'Hold' in het display om het gesprek in de wachtstand te plaatsen
- Om het gesprek uit wachtstand te halen drukt u wederom op een van de 'Hold toetsen'

## Een driegesprek voeren:

Tijdens het gesprek:

- Selecteer: 'Verzamelen' of de toets  voor het opzetten van het 2e gesprek (het 1e gesprek komt in de wachtstand)
- Bel de tweede partij
- Wanneer de tweede partij opneemt, selecteer dan nog een keer 'Verzamelen' om de gesprekken samen te voegen

## Een gesprek doorverbinden:

- Selecteer tijdens het gesprek 'Overzetten' of de 'Transfertoets' 
- Het actieve gesprek wordt in de wachtstand gezet.
- Selecteer het nummer waar u naar wilt doorverbinden
- Selecteer: 'Blind' om zonder aankondiging door te verbinden naar iemand anders
- Wanneer men met vooraankondiging wil doorverbinden dan wacht u tot de andere partij de lijn aanneemt, selecteer nogmaals 'Overzetten' of de 'Transfertoets' 
- Het doorverbinden kan altijd onderbroken worden door 'Annuleren' te selecteren

## Doorzenden:

- Selecteer de softtoets 'Doorzenden'
- Maak een keuze wanneer u wilt dat een gesprek doorgezonden wordt
- Vul het gewenste in- of externe nummer in bij verbinding

## Niet storen instellen:

- Met het selecteren van de 'Do Not Disturb' toets kan men alle oproepen direct doorschakelen naar voicemail
- Wanneer men geen voicemail heeft, hoort de beller een in gesprekstoon

## Niet storen opheffen:

- Selecteer nog een keer 'Do Not Disturb' om de functie op te heffen

## Een Nummer herhalen:

- Selecteer de 'Redial' toets om het laatst gekozen nummer te herhalen

## Informatie over de gesprekken.


- Selecteer de 'Menu' toets 
- Selecteer: (1) 'Kenmerken'
- Selecteer: (3) 'Telefoonlijsten'
- Selecteer vervolgens met de cijfertoetsen of de pijltjestoetsen  één van de 'gesprekken-lijsten'
- Met de toets 'wissen' wist u de betreffende lijst

## Voicemail:

- Voicemails worden, indien dit geconfigureerd is doorgestuurd naar uw vooraf aangegeven @mailadres

## Het telefoonboek:

Om een contact toe te voegen aan het lokale telefoonboek

- Selecteer: 'Directories' 
- Selecteer: (1) 'Contactdirectory'
- Selecteer: 'Meer' daarna 'Toevoegen' om een contact toe te voegen
- Voer de voor- en/of achternaam in via het toetsenbord
- Selecteer de toets '1/A/a' om de tekst te wijzigen tussen cijfers, hoofdletters en kleine letters
- Gebruik de pijltjestoetsen om te wijzigen
- Selecteer: 'Opslaan' om de gemaakte instellingen op te slaan
- Selecteer: 'Terug' om het menu te verlaten

## Contacten zoeken:

- Selecteer de toets 'Directories' 
- Selecteer (1) 'Contactdirectory'
- Selecteer: 'Meer' en vervolgens 'Zoeken'
- Gebruik het toetsenbord en voer de eerste letters van de voor- of de achternaam in
- Selecteer 'Zoeken' om in de gids te zoeken
- Selecteer vervolgens met de pijltjes toetsen het gewenste contact om te bellen

## Contacten aanpassen:

- Druk op de toets Directories 
- Selecteer: (1) 'Contactdirectory'
- Zoek met de pijltjestoetsen de gewenste contactpersoon om aan te passen
- Selecteer: 'Bewerken' om de gegevens van de contactpersoon aan te passen
- Selecteer: 'Opslaan'
- Selecteer: 'Terug' en vervolgens 'Afsluiten' om terug te keren naar het hoofdscherm


## Volume aanpassen:



- Wanneer er geen gesprek gevoerd wordt, dient de toets om het volume van de beltoon aan te passen
- Druk op de + of de – om tijdens een gesprek het volume van de hoorn, de headset of de speaker aan te passen


## Beltoon (ringtone):

Het is mogelijk om uit verschillende beltonen te kiezen. Dit gaat via het 'Menu'. U kunt selecteren met de softtoets 'selecteren' of het vinkje tussen de pijltjes toetsen.

- Druk op de Menu toets. 
- Selecteer: (3) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (5) 'Beltype' en 'selecteren'
- Gebruik de pijltoetsen om de gewenste beltoon te selecteren
- Selecteer: 'Afspelen' om de beltoon te beluisteren
- Druk op 'Selecteren' om de beltoon in te stellen
- Druk op 'Menu' om terug te keren naar het hoofdscherm

## Headset instellen:


Om met een headset gesprekken aan te kunnen nemen dient u een aantal instellingen te wijzigen:

- Druk op de menu toets 
- Selecteer: (3) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (1) 'Voorkeuren'
- Selecteer: (1) 'Headset'
- Selecteer: (1) 'Headset instellingen'
- Selecteer: (2) 'Ingeschakeld'
- Om de headset functie uit te schakelen herhaalt u bovenstaande stappen en selecteert u 'Uitgeschakeld'


## Toestel herstarten:

Soms is het nodig dat het toestel herstart moet worden voor software updates, ophalen van configuraties, etc.

### Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Selecteer Menu,   
Selecteer: (1) 'Instellingen'  
Selecteer: (3) 'Basis instellingen'  
Selecteer: (8) 'Telefoon opnieuw starten'
2. Spanning uit en aan zetten. (aansluitsnoer tijdelijk losnemen)
3. Het toestel zal herstarten en na het laden van de diverse bestanden weer gebruiksklaar zijn

## Display contrast instellen:

- Selecteer de 'Menu' toets 
- Selecteer: (1) 'Instellingen'
- Selecteer: (1) 'Basis'
- Selecteer: (2) 'Contrast'
- Selecteer: 'Omlaag, Omhoog' of de pijltjestoetsen om het contrast bij te stellen
- Selecteer: 'Ok' om de instellingen te accepteren
- Selecteer: 'Menu' om terug te keren naar het hoofdscherm